

D Installations- und Bedienungsanweisung

LED Einbaustrahler/Bodeneinbaustrahler

Art. Nr. 30370, 30371, 30372, 30373, 30374, 30375, 30376, 30377

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Leuchten entschieden haben.

Unsere LED-Leuchte ist aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und ermöglicht Ihnen eine ansprechende Beleuchtung. Die Leuchte eignet sich zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen. Die Leuchte ist für die Verwendung im Freien, z.B. zur Wegbeleuchtung von Garten- oder Fußwegen in Garten oder Parks geeignet. Belastbarkeit 5 kN.

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Stück Einbaustrahler mit Anschlussleitung
- Installations- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Artikel	Anschluss	Ausführung	Leuchtmittel	LED-Klasse	Schutzklasse
30370	220-240V AC, 12V DC, 1A	rund Ø 45 mm, ww Bohrloch Ø 38 mm	3 Strahler je 1W, nicht auswechselbar	1	II, IP 67
30371	12V AC/DC	rund Ø 45 mm, ww Bohrloch Ø 38 mm	1 Strahler mit je 1W, nicht auswechselbar	1	III, IP 67
30372	220-240V AC, 12V DC, 1A	eckig 45x45 mm, ww Bohrloch Ø 38 mm	3 Strahler je 1W, nicht auswechselbar	1	II, IP 67
30373	12V AC/DC	eckig 45x45 mm, ww Bohrloch Ø 38 mm	1 Strahler mit je 1W, nicht auswechselbar	1	III, IP 67
30374	220-240V AC, 12V DC, 1A	rund Ø 18 mm, ww Bohrloch Ø 13 mm	3 Strahler je 0,2W, nicht auswechselbar	1	II, IP 67
30375	12V AC/DC	rund Ø 18 mm, ww Bohrloch Ø 13 mm	1 Strahler mit je 0,2W, nicht auswechselbar	1	III, IP 67
30376	220-240V AC, 12V DC, 1A	eckig 18x18 mm, ww Bohrloch Ø 13 mm	3 Strahler mit je 0,2W, nicht auswechselbar	1	II, IP 67
30377	12V AC/DC	eckig 18 x 18 mm, ww Bohrloch Ø 13 mm	1 Strahler mit je 0,2W, nicht auswechselbar	1	III, IP 67

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Möglichst nicht direkt ungeschützt in die LED-Strahlung blicken – vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Strahlung sollte nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor. Reparaturen müssen von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel verwenden. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen der Leuchte beschädigen.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Heitronic®

H. Vollmer GmbH

Allmending 29

D-75203 Königsbach-Stein